

**i-light**<sup>™</sup>

Valaise  
tulevaisuutesi



# Sytytä valo

---

i-light-valaisimeen riittää virtaa koko päiväksi i-power 7, 9 tai 14 -akuista. i-light sopii erinomaisesti työympäristön valaisemiseen. Se on säädettävän pään ja jalustansa ansiosta yhtä joustava kuin työpöytävalaisin ja kestävyydeltään ja teholtaan työmaavalaisimen luokkaa. Älä vietä työaikaasi pimeässä, vaan sytytä i-light!



### Ajastintoiminto

Haluatko kytkeä i-light-valon päälle vain tietyksi ajaksi? Se onnistuu. Ota vain käyttöön ajastintoiminto ja aseta tunnit ja minuutit, niin olet valmis aloittamaan työt.



## Keskeiset minaisuudet

### i-power

Onko akku tyhjä? Ei hätää. Voit käyttää i-power-akkuja (7, 9 tai 14) tarpeidesi mukaan, ja ne toimivat varmasti. Jo yksikin akku riittää!

### Säädettävä pää ja korkeus

Voit säätää i-light-valaisimen päätä ja asentoa yksinkertaisesti painamalla ja vetämällä jalustassa olevia vipuja.



### i-light-kiinnitys

Integroitu i-light on asennettu i-land-vaunuun tukevalla kiinnitysosalla. Se tarjoaa helposti siirrettävää valoa pimeisiin tiloihin.





## Tekniset tiedot

	<b>i-light L</b>	<b>i-light XL</b>
Paino ilman akkuja	5,90 kg	6,61 kg
Koko (P x L x K)	38 x 30 x 21 cm	40 x 30 x 20,5 cm
Valon kulma	360°	360°
Valaisintyyppi	LED	LED
Virrankulutus	LED 15 W	LED 20 W
Valovirta	1 500~1 800 luumenia	2 000~2 400 luumenia
Virtalähde	i-power 7*	i-power 9*
Akun tiedot	14,4 V, 6,6 Ah	24 V, 8,8 Ah
Kesto (yksi akku)	7 tuntia (i-power 7)	12 tuntia (i-power 9)
Kesto (kaksi akkua)	–	25 tuntia (i-power 9)
Laturin tyyppi	Erillinen (off-board)	Erillinen (off-board)
Laturi	110–240 V, 50/60 Hz	110–240 V, 50/60 Hz
Kiinnitys	Kiinnitä ruuveilla tai tilaa i-land-liitäntä ja/tai jalusta erikseen.	

\*Akun ja laturin voi tilata erikseen.

